

手机物联交换机

U204 产品说明书

一、产品概述

U204 手机物联交换机是峽崙网络（QiaoYun）面向手机群控、直播推流、手游工作室等场景推出的一款桌面式手机连接设备。设备提供 4 口百兆 USB 数据通道与 1 口千兆 RJ45 上联口，可同时连接 4 台手机终端进行充电与数据传输，上联网口连接路由器或交换机即可接入互联网，实现多台手机的集中管理与稳定联网。

二、安装步骤

步骤	操作说明
1	将 USB 数据线一端接入设备 USB 1-4 接口，另一端连接手机终端
2	使用标准网线将设备 LAN 口与路由器/交换机连接
3	将电源适配器接入 DC IN 电源口，接通电源
4	观察 LED 指示灯：USB 灯绿色常亮表示手机连接且数据传输正常
5	轻触模式开关切换上网 / PD+上网 模式（橙灯=上网模式，绿灯=PD+上网模式）

三、指示灯说明

指示灯	状态	含义
LED（按键灯）	橙色	上网模式
LED（按键灯）	绿色	PD+上网模式
USB 1-4 灯	绿色	对应手机接口连接正常，有数据传输
LAN 灯	闪烁	上联网口数据收发正常

四、技术规格

产品型号	U204 手机物联交换机
端口配置	4口百兆USB + 1口千兆RJ45
交换容量	1Gbps
手机接口	Type-c / Micro USB / Lightning
供电方式	USB快充供电，DC 5V/2A
工作温度	0°C~50°C
存储温度	-40°C~70°C
认证标准	CE, FCC, RoHS
质保期限	一年免费换新

五、使用注意事项

1. 请使用设备附带的电源适配器，避免使用功率不足的充电头导致供电不稳；
2. 手机终端请使用原装或质量合格的数据线；
3. 设备应放置在通风、干燥、避免阳光直射的环境中使用；
4. 长时间不使用时请断开电源；
5. 非专业人员请勿自行拆解设备，否则可能失去保修资格。

湖北省峽韞网络科技有限公司

湖北省仙桃市毛嘴镇船埠头村五组43号 电话：027-8736 6688

文档版本 V1.1 发布日期 2026年09月20日